







Anleitung zur Einrichtung eines SIP Trunk

- Klicken Sie auf der FRITZBox Oberfläche oben rechts auf die **3 Punkte**, und aktivieren Sie den Schalter „**Erweiterte Ansicht.**“ Dieser müsste jetzt **Grün** erscheinen



- Klicken Sie links im Menü auf „**Telefonie**“ und dann auf den Unterpunkt „**Eigene Rufnummern.**“



- Klicken Sie oben im Menü auf „**Rufnummern**“ und wählen anschließend „**Neue Rufnummer**“ aus.

Telefonie > Eigene Rufnummern ?

Rufnummern Anschlusseinstellungen Sprachübertragung

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.

Status	Rufnummer	Anschluss	Anbieter	Vorauswahl
Es sind keine Rufnummern eingerichtet				

[Liste drucken](#) [Neue Rufnummer](#)

- Setzen Sie den Punkt bei „**IP-basierter Anschluss**“ und bestätigen Sie mit „**Weiter.**“

Eigene Rufnummer einrichten

An welchem Anschlusstyp ist Ihre FRITZ!Box angeschlossen?

IP-basierter Anschluss
Die FRITZ!Box ist nicht zusätzlich mit einem Festnetzanschluss verbunden.

Festnetzanschluss und Internetanschluss
Die FRITZ!Box ist sowohl mit einem Festnetzanschluss als auch einem Internetanschluss verbunden.

[Weiter](#) [Abbrechen](#)

- Öffnen Sie bei „**Telefonie-Anbieter**“ den Reiter, und wählen Sie „**SIP-Anlagenanschluss**“ aus.

Internetrufnummern eintragen

Wählen Sie Ihren Internettelefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Anmeldedaten

Telefonie-Anbieter

Rufnummer für die Anmeldung

*Rufnummer für die Anmeldung
Geben Sie in dieser Spalte bitte eine Rufnummer ein, die von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich lang sein. Bitte geben Sie die Rufnummer ohne Vorwahl ein, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

*Interne Rufnummer in der FRITZ!Box
Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ein.

Weitere Rufnummer
Über "Weitere Rufnummer" können Sie weitere Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer einrichten. Diese Rufnummern über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

- Tragen Sie Ihre Rufnummern folgendermaßen ein:

Internetrufnummern eintragen

Wählen Sie Ihren Internettelefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Anmeldedaten

Telefonie-Anbieter

Stammnummer **Stammnummer ohne Vorwahl und ohne Durchwahlen**

Länge der Durchwahlen

Einstellungen zur Abfragestelle

Durchwahl der Zentrale **erste Durchwahl / Abfragestelle**

Interne Rufnummer in der FRITZ!Box* **Stammnummer ohne Vorwahl mit Durchwahl der Zentrale**

Für alle direkt an der FRITZ!Box angeschlossenen Telefoniegeräte können Sie hier weitere Rufnummern hinzufügen (Stammnummer zzgl. Durchwahl):

Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der FRITZ!Box*	
<input type="text" value="12340"/>	<input type="text" value="12340"/>	<input type="button" value="X"/>
<input type="text" value="123422"/>	<input type="text" value="123422"/>	<input type="button" value="X"/>
<input type="text" value="1232499"/>	<input type="text" value="123499"/>	<input type="button" value="X"/>

Auflistung aller MSN's (Durchwahlrufnummern), die durch die FRITZbox verwaltet werden sollen (zB. für Telefoniegeräte). Alle restlichen MSN's leitet die FRITZbox an die oben angegebene Zentrale weiter.

Es können maximal 20 MSN's von der FRITZbox verwaltet werden.

*** Nicht nötig wenn nur FON 50 als Telefoniegerät verwendet wird!**

- Tragen Sie Ihre SIP-Zugangsdaten ein, die Sie von der Wisotel erhalten haben.

Internetrufnummern eintragen

Zugangsdaten	
Benutzername	SIP - Benutzer (siehe SIP-Datenblatt)
Kennwort	SIP - Passwort (siehe SIP - Datenblatt)
Registrar	sip.wisotel.de
Proxy-Server	(bleibt leer)
STUN-Server	(bleibt leer)

- Öffnen Sie bei „**Rufnummerübermittlung**“ den Reiter und wählen Sie „**Rufnummer im Usernamen**“ aus.
Wenn dies nicht aktiviert ist wird nach extern immer die Zentrale signalisiert.

Internetrufnummern eintragen

Weitere Einstellungen

DTMF-Übertragung	Automatisch
Rufnummernunterdrückung (CLIR)	CLIR über Displaynamen
Rufnummerübermittlung	Deaktiviert
<input type="checkbox"/> Rufnummer für die Anmeldung	Deaktiviert
<input type="checkbox"/> Anbieter unterstützt Rückruf	Rufnummer im Displaynamen
	Rufnummer im Usernamen
Paketgröße in Millisekunden in Senderichtung	Rufnummer im Display- und Usernamen
	Rufnummer in "P-Preferred-Identity"

- Entfernen Sie bei **„Anmeldung immer über eine Internetverbindung“** den Haken.

Internetrufnummern eintragen

Anmeldung immer über eine Internetverbindung

Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnummern reserviert, aktivieren Sie diese Option, wenn es sich um eine Rufnummer eines anderen Anbieters handelt.

- Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein (zB. 07231) und klicken anschließend auf **„Weiter.“**

Internetrufnummern eintragen

Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:

Ortsvorwahl

07231

Zurück

Weiter

Abbrechen

- Setzen Sie einen Haken bei **„Einrichtung der Rufnummer nach dem Übernehmen prüfen,“** und klicken Sie anschließend auf **„Weiter.“**

Internetrufnummern speichern

Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	SIP-Anlagenanschluss
Durchwahlrufnummer	12340, 12340, 123422, 123499
Benutzername	SIP - Benutzer (Siehe SIP-Datenblatt)
Registrar	sip.wisotel.de
Proxy-Server	(bleibt leer)
STUN-Server	(bleibt leer)

Im nächsten Schritt werden die Anmeldedaten in die FRITZ!Box gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und über die eingerichtete Internetrufnummer nun telefoniert werden kann.

Einrichtung der Internetrufnummer nach dem "Übernehmen" prüfen

Zurück

Weiter

Abbrechen